



CAN Converter

oSignal

Üzerindeki iki CAN hattı arasında gateway işlemini gerçekleştirebilir. Bu işlemler PC yazılımı aracılığı ile esnek bir şekilde yapılandırılabilir. Genel olarak, CAN hatları arasında doğrudan mesaj iletmek, bloke etmek, ID ve mesaj verisini değiştirmek gibi temel işlevleri yerine getirir.

Ayrıca CAN Converter, PC yazılımı aracılığıyla eklenen mesajları, belirlenen periyotlar ile istenilen hatta yayınlamaktadır.

24 V
Nominal Gerilim



2xCAN
Arayüzü



-40 °C ~ +85 °C
Çalışma Sıcaklığı



Besleme Özellikleri

Giriş Gerilimi Aralığı	9-36 V
------------------------	--------

Aşırı Gerilim	36 V
---------------	------

CAN Özellikleri

Haberleşme Hızı	50 - 1000 kbps
-----------------	----------------

Dahili Sonlandırma Direnci (120Ω)	Opsiyonel
-----------------------------------	-----------

CAN Gateway Operasyonları

Yönlendirme	CAN1'den CAN2'ye / CAN2'den CAN1'e
-------------	------------------------------------

Filtreleme	CAN hatları arasında filtreleme ve izolasyon: Pass/Stop/Hibrit
------------	--

Veri Manipülasyonu	Belirli CAN ID'lerin veri alışverişine müdahale etme
--------------------	--

Periyodik Mesaj	CAN1/2 üzerinden periyodik mesaj gönderme
-----------------	---

Ortam Koşulları

Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ~ +85 °C
-------------------	-----------------

IP Derecesi	IP 30
-------------	-------

